

# Gigaset S820

## Kontaktmanager mit smarterer Bedienung

- › Smarte Bedienung per Touch-Display und Tasten
- › Personalisierbares Display für wichtige Anwendungen
- › Adressbuch für bis zu 500 Kontakte (vCards), synchronisierbar per PC



## Leistungsmerkmale

- Hybrides Bedienkonzept über Touch-Display und Tasten
- Personalisierbares Ruhe-Display für
  - 6 wichtige Anwendungen: Telefonbuch, Anrufliste, Internruf, SMS, Babyphone Direktwahl, Erreichbarkeit
  - 3 Info-Anzeigen: Uhr, Kalender, Wecker
- Komfortables Anrufmanagement mit: Tag-/Nachtmodus, „Ruhe vor anonymen Anrufen“ und Sperrliste für 15 Rufnummern
- PC-Synchronisation per Bluetooth® oder Mini-USB

## Touch-Display

- 6,1 cm (2,4") TFT-Farb-Display: 37 x 50 mm (B x H), Auflösung: 240 x 320 Pixel
- Einfache Bedienung per sensibler Touch-Technologie
- Diverse Screensaver einstellbar: Analoguhr, Digitaluhr, persönliche Bilder oder Dia-Show
- Individuelle Menükonfiguration für 6 wichtige Funktionen, z. B. Telefonbuch, Wecker, etc.
- Status-Anzeigen:
  - Feldstärke- und Akkuladeanzeige, ECO Modus ein/aus
  - Anrufbeantworter, Bluetooth®, etc.
- Im Gespräch:
  - Touch-Piktogramme für Funktionen wie z. B. Konferenz, Makeln, Rückruf, Mute, etc.
  - Anzeige der Gesprächsdauer

## Tastatur

- Hochwertige Wähltastatur, weiß beleuchtet
- Beleuchtete „Abheben- / Freisprechtaste“, grün beleuchtet
- Nachrichtentaste, signalisiert verpasste Anrufe
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste einstellbar
- Klingel ein / aus über \*-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten) einstellbar

## ECO DECT

- Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- Geringer Energieverbrauch durch moderne Schaltetzeile

## Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 500 Kontakte (vCards) (Name, Vorname, 4 Rufnummern, Geburtstag, VIP-Melodie und Foto für Picture CLIP)
- Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen
- vCard-Austausch mit Handy / PC per Bluetooth® oder Mini-USB
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW), Flash einstellbar
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

## Akustik

- Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
- Einfache Lautstärke-Regelung über seitliche Tasten am Mobilteil
- Freisprech- und Hörerlautstärke in 5 Stufen einstellbar

### Komfortables Anrufmanagement

- o Anruferanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- o 20 Klingelmelodien am Mobilteil einstellbar
- o Bilder für Picture CLIP und individuelle Melodien (JPEG, BMP, MP3, etc.) downloadbar
- o Anrufschutz:
  - „Ruhe vor anonymen Anrufern“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
  - Tag-/Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung (ausgenommen VIP-Anrufe)
  - Sperrliste für 15 Nummern: nur optische Rufanzeige oder komplette Anrufsperre
- o SMS-Benachrichtigung bei verpassten Anrufen
- o Anrufweiterleitung z. B. zu einem Mobiltelefon
- o Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

### Nachrichten-Center

- o Anzeige verpasster Nachrichten über blinkende „Nachrichtentaste“ am Mobilteil und LED an Basis
- o Anrufliste für: alle Anrufe, abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge) mit Datum und Uhrzeit
- o Liste entgangener Termine, SMS-Nachrichten

### PC-Anschluss

- o Per Bluetooth® (Serial Profile)
- o Per Mini-USB (Datenkabel nicht im Lieferumfang)
- o Adressbuch-Abgleich inkl. Bilder mit Microsoft Outlook
- o Cloud-Synchronisation mit Google-Kontakten
- o Download von Bildern für Picture CLIP, Screensaver, Dia-Show und Sounds für Klingelmelodien (JPEG, BMP, MP3, etc.)
- o Speicher für Bilder / Sounds: ca. 3,5 MB (max. 200 Sounds und 240 Bilder)
- o CTI-Unterstützung: Wählen aus Outlook und sprechen am Mobilteil
- o Mit kostenloser Software Gigaset QuickSync für Betriebssysteme: Windows 7, Vista, XP und Mac

### Weitere Funktionen

- o Organizer:
  - Kalender / Terminplaner
  - Wecker mit Schlummer-Funktion
  - separate Klingelmelodien einstellbar
- o Babyphone (Babyalarm) mit Gegensprechfunktion
  - an extern, z. B. zum Handy
  - oder intern, an zusätzliches Mobilteil

### SMS-Funktion

- o Automatische Registrierung am SMS-Service-Center
- o Senden / empfangen von SMS mit bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für ca. 50 SMS

### Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- o 3er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

### Technische Daten

#### Konfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung (a/b)
- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- o Mit Bluetooth®-Headset, z. B. Gigaset ZX600, kombinierbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

#### Anschluss

a/b (analog)

#### Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

#### Standards

DECT, GAP

#### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 250 Std. (bei aktivierter Displaybeleuchtung ca. 90 Std.)
- o Sprechzeit: bis zu 20 Std.
- o Akku: 2 x NiMH-Akku (AA)
- o Ladezeit: ca. 9 Std.
- o Abmessungen: 154 x 54 x 28 mm (L x B x T)
- o Gewicht: ca. 155 g (inkl. Akku und Gürtelclip)

#### Basisstation

- o Stromversorgung: 230 V Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 62 x 116 x 96 mm (H x B x T)
- o Gewicht: ca. 120 g
- o Leistungsaufnahme:
  - Im Bereitschaftszustand:
    - ~ ohne Akku-Ladung: ca. 1,2 W
    - ~ mit Akku-Ladung: ca. 2,5 W
  - Im Gespräch: ca. 0,7 W (Mobilteil nicht in Basis)
- o Basisstation geeignet für Wandmontage

### Lieferumfang

- o 1 Basisstation Gigaset S820 mit:
  - Steckernetzgerät
  - TAE-Kabel
- o 1 Mobilteil Gigaset S820H mit:
  - 2 x NiMH-Akku
  - Akku-Deckel
  - Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

### Gerätefarbe

- o Pianoschwarz

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen